



CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE HAUTE FRÉQUENCE BOXEL®




Convertisseur électronique conçu pour alimenter des aiguilles vibrantes haute fréquence (42 V / 200 Hz), offrant une performance supérieure et une utilisation adaptée aux chantiers exigeants. Permet la connexion simultanée de plusieurs aiguilles selon les versions (2 ou 3 sorties). Idéal pour travaux de vibration de béton (génie civil, construction, infrastructure).

- » Tension d'entrée : 230 V – monophasé (50 - 60 Hz)
- » Tension de sortie : 42 V – 3 phases à ~200 Hz (sécurité opérateur)
- » Puissance d'entrée : 1,7 kVA
- » Puissance de sortie : 1,5 kVA / 31 A
- » Sorties disponibles : 2
- » Poids : 10.5 kg
- » Câble : renfort cuir ou polyuréthane (BQ ou RN).



- + Compact et léger : facile à transporter et installer sur chantier
- + Contrôle électronique de fréquence : maintien optimal de la vibration
- + Performances stables même en usage intensif
- + Protection élevée contre l'eau, l'humidité et les chocs (boîtier robuste)
- + Sécurité opérateur avec tension de sortie faible (42 V)
- + Écologique & maintenance zéro : pas de pièces d'usure, fonctionnement silencieux



» Possibilités de connexions suivant configuration :

Diamètre	M38	M5	M6	M7	M8
Connexion aiguilles vibrantes Boxel®	x2	x2	x1	x1	x1

Caractéristiques	Boxel® 215
Fil	RN
Puissance d'entrée	1,7 KVA
Tension d'entrée	230V 1-50-60HZ
Puissance de sortie	1,5 KVA 21A
Tension de sortie	42V 3-200 HZ
Sortie	2
Tension	MONOPHASE

Désignation	Référence	Dimensions	Nbre de sorties	Poids
Convertisseur électronique haute fréquence BOXEL®	CONELECHFN	48 x 31 x 18 cm	2	10.0 kg

